

## MZB182 MZB184

REF. 3259

REF. 3257



- Montaje sin herramientas sobre bases-soporte de fijación mural.
- Demultiplexado Z de entrada y multiplexado Z de salida.
- Tensión de salida +24 V<sub>DC</sub> conectada automáticamente a los amplificadores a través de la línea colectiva Z.
- Salida RF de la estación desde el último módulo amplificador, a través de un bloqueador DC enchufable suministrado.
- Fácil incorporación —en una estación «MZB» nueva o ya existente— del módulo Amplificador/Acoplador FI Satélite SZB-190.
- Dimensiones: 140 x 37 x 70 mm.

	MZB-182	MZB-184
Banda cubierta	2 canales UHF (analógicos y digitales)	Canales 66 a 69 (todos digitales)
Ganancia <sup>1</sup>	dB	44
Figura de ruido	dB	7
Nivel de salida	dB $\mu$ V (2x) 102 2 analógicos (2x) 109 2 digitales (2x) 114/104 1 analóg./1 dig.	(2x) 106
Pérdida retorno salida Z	dB	≥ 6
Consumo	mA	35

Con cada módulo se suministra 1 puente Z (1579).

<sup>1</sup> Regulable -20 dB. Atenuador de entrada.

