

ARTUS0 PSE300

REF. 2719

REF. 5360



- Boîtier robuste zamac.
- Montage mural encastré Ø 56 mm ou en saillie.
- Plastron en plastique, dimensions 80 x 80 mm.
- Raccordement commode et rapide du câble coaxial.

		ARTU-S0	PSE-300
Bande passante	MHz	TV: 5 – 68 et 120 – 862, RD: 87 – 108, SAT: 950 – 2150	
Affaiblissement de raccordement	entrée - TV	≤ 1	≤ 2
	entrée - RD	≤ 1,5	≤ 2
	entrée - SAT	≤ 2	≤ 3
Protections TV-RD et TV-SAT	dB	> 15	> 18
Protection SAT-RD	dB	> 25	> 18
Passage CC sur la sortie SAT *	dB	OUI (facile élimination)	Oui
Connecteurs de sortie		TV: IEC mâle, RD: IEC femelle, SAT: F femelle	

* Passage +24V/300mA, signal 22kHz et signal DiSEqC.
La prise PSE-300 incorpore un socle pour montage en saillie.