

## ARTUS1

REF. 2720



- Robusto cuerpo de zamak, con garras de fijación para caja empotrable Ø 56 mm.
- Conexión cómoda y rápida del cable coaxial.
- Montaje en superficie utilizando el zócalo ABT-210 (Ref. 1460).
- Placa embellecedora 80 x 80 mm incluida.
- Versiones disponibles sin placa embellecedora.
- Conectores TV: IEC macho, RD: IEC hembra, SAT: F hembra.
- Paso de corriente por la salida SAT (24 V/350 mA, más señales 22 kHz y DiSEqC).

### ARTU-S1

| Banda de frecuencias             | MHz                    | TV: 5 – 68 y 120 – 862,<br>RD: 87 – 108,<br>SAT: 950 – 2150 |
|----------------------------------|------------------------|---|
| Atenuación de conexión (±0,5 dB) | entrada - TV           | 11,5  |
|                                  | entrada - RD           | 11,5  |
|                                  | entrada - SAT          | 10  |
| Atenuación máx. de paso          | 5 – 68 y 120 – 862 MHz | 1   |
|                                  | 87 – 108 MHz           | 1   |
|                                  | 950 – 2150 MHz         | 4   |
| Desacoplo de salida              | salida - TV            | > 25  |
|                                  | salida - RD            | > 35  |
|                                  | salida - SAT           | > 16  |
| Desacoplos TV-RD y TV-SAT        | dB                     | > 15  |
| Desacoplo SAT-RD                 | dB                     | > 25  |
| Paso de corriente por salida SAT |                        | Sí  |