

XRA400

REF. 2155



- Application sur répéteurs RA analogiques de 2, 3 ou 4 canaux UHF.
- Il combine les canaux provenant de paires QRA+HRA tandis que réduit l'émission de bruit et produits d'intermodulation.
- Face avant en acier zingué avec couche plastique.
- Format rack 19".

XRA-400

Nombre de canaux UHF combinés *		Jusqu'à 4
Bande de fréquences	MHz	470-862
Écart minimal entre canaux		1 canal
Ondulation	dBc	< ±0,6
Pertes d'insertion	dB	1,3 - 1,6 - 1,9 - 2,2
Découplage entre entrées	dB	≥ 13
Impédance d'entrée et sortie	Ω	75
Affaiblissement de réflexion entrée	dB	≥ 14
Affaiblissement de réflexion sortie	dB	≥ 10
Connecteurs HF		F femelle
Encombrement		19" x 1U x 240 mm

* Spécifier les canaux à la commande.