



EAS-102


(Ref. 2165)

DISTRIBUIDOR UHF DE EXTERIOR


| | | |
|--------------------------|-----|---------|
| Número de salidas | | 2 |
| Banda de frecuencias | MHz | 470-862 |
| Atenuación de inserción | dB | ≤ 3,3 |
| Impedancia | Ω | 75 |
| Pérdidas retorno entrada | dB | ≥ 12 |
| Pérdidas retorno salidas | dB | ≥ 10 |




FIJACIÓN



con tornillos



mediante fleje



mediante brida

Ejemplo de aplicación en Gap-Filler

