

► PASIVOS DE DISTRIBUCION

Distribuidores Blindados 2300 MHz

CE

- Distribuidores inductivos blindados 2, 3, 4, 6 y 8 salidas. Banda de frecuencias: 5-2300 MHz.
- Caja de fundición de zinc niquelada, para fijación mural (2 tirafondos suministrados). Provisión para puesta a tierra. Conectores F.
- Paso de corriente bidireccional (máx +24V_{DC}, 0,5A) entre una de las salidas y la entrada, excepto en modelo UDV-205, que es unidireccional desde cada una de las dos salidas hacia la entrada.


UDV-205

UDV-408

Distribuidores Serie «UDV»

Modelo		UDV-205	UDV-307	UDV-408	UDV-612	UDV-813
Referencia		3307	3365	3308	3309	3310
Nº de salidas ⁽¹⁾		2	3	4	6	8
Atenuación de distribución	5-862 MHz	≤ 3,8	≤ 6,7	≤ 8,2	≤ 10,1	≤ 13,0
	950-1550 MHz	≤ 4,7	≤ 7,3	≤ 8,7	≤ 12,9	≤ 15,0
	1551-2300 MHz	≤ 5,6	≤ 8,2	≤ 9,1	≤ 15,2	≤ 16,9
Pérdidas de retorno		dB	≥ 12	≥ 12	≥ 10	≥ 10
Desacoplo entre salidas	5-300 MHz	dB	≥ 28	≥ 28	≥ 34	≥ 25
	301-862 MHz	dB	≥ 24	≥ 24	≥ 28	≥ 25
	950-2300 MHz	dB	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 24
Dimensiones		mm	54 x 58 x 26	58 x 58 x 26	76 x 58 x 26	120 x 58 x 26
			120 x 58 x 26			

⁽¹⁾ Las salidas no utilizadas deben cargarse con una carga CTF-175 (Ref. 1519)